

Betjenings- og afprøvningsvejledning for flugtvejs- og panikbelysning

Funktionsbeskrivelse:

Anlægget er programmeret til _____ optænding af al flugtvejs- og panikbelysning. Anlægget aktiveres via fasebrudsrelæ, strømsvigt eller direkte på flugtvejs- og panikbelysningsanlægget som er placeret i _____.

Automatisk aktivering af flugtvejs- og panikbelysningsanlægget via fasebrudsrelæ:

- Ved signal fra fasebrudssløjfen aktiveres flugtvejs- og panikbelysningsanlægget i nøddrift.
- Anlægget tilbagestilles automatisk til standby igen, når fasebrudssløjfen genetableres.
- Anlægget lyser gult i display og angiver at der er strømsvigt i en undertavle (Netsvigt UT).




Automatisk aktivering af flugtvejs- og panikbelysningsanlægget via strømsvigt:

- Ved strømsvigt til centralanlægget aktiveres flugtvejs- og panikbelysningsanlægget i batteridrift.
- Anlægget tilbagestilles automatisk til standby igen, når spænding til centralanlægget genetableres.
- Anlægget lyser gult i displayet og melder fejl (Netsvigt).



Funktionstest af anlæg:

- Aktiver display ved at trykke på touch-skærmen og tast kode: 0000 afslut med "flueben"
- Tryk på "pære med pil".  Herefter vil anlægget lave en funktionstest, hvor alle armaturer vil tænde op i ca. 2 min.

Fejl på nød- og panikbelysningsanlægget:

Ved fejl på flugtvejs- og panikbelysningsanlægget, vil det fremgå af displayet, hvad fejlen er. For fejlfinding, se fejlmeddelelsesark.



For servicering af flugtvejs- og panikbelysningsanlægget henvises til manualen. Anlægget er udstyret med en adgangskode som standard fra SafeLight er: 0000

