

### Kompakt eksplosionssikret flugtvejs- og panikbelysningsarmatur med kraftig LED til zone 2 og 22

**Anvendelse:**

Indikerer flugtveje i farlige områder af zoner 2 og 22.

**Design:**

Kabinet: Sprøjttestøbt aluminium, naturlig finish, gearsæt placeret i kabinettet, fortrådet og klar til montering.

Cover: Polykarbonat oplaiserende hvid, skummet siliconepakning. (Piktogrammer – hvis nødvendige – skal bestilles særskilt, se tilbehør).

Forbindelsesterminal: 3 eller 4 poler, klemmeområde maks. 2,5 mm<sup>2</sup>.

Kabelindgang: 1 kabelpakning M20 x 1,5 på forsiden.

### Teknisk data:

LED: Kraftig LED, 6.500K, Ra70, L70B10 > 50.000 timer ved maks. omgivelsestemperatur.

Indbygget NiMH batteri. En konstant vedligeholdelsesladning af batteriet sikrer, at armaturet til enhver tid er klar til drift.

Automatisk overvågning af belysningsarmaturet iht. EN 62034.  
Indikering af testresultatet ved en tofarvet LED på armaturet.

Electronisk beskyttelse mod dyb afladning:

Genopladningstid: 24 timer iht. EN 60598-2-22.

Driftsformer: Forsynet eller stand-by-drift.

**Muligheder:**

- til tilslutning til gruppe eller centrale batterisystemer
- kabelsløfning på den ene side
- forskellige spændinger
- ECG til sikkerhed ekstralav spænding (24V DC)
- til forskellige omgivelsestemperaturer

Antændingsbeskyttelse: nR

Eksplosionsbeskyttelse:

II 3 G Ex nR IIC T4 Gc Gc (Zone 2)

II 3 D Ex tc IIIC T60-80°C Dc (Zone 22)

Nominel spænding: 220-240V AC, 50/60Hz, 176-264V DC

Omgivelsestemperatur: -20°C til +40°C

(andre versioner fås ved forespørgsel).



### Piktogram:



**Skilt A**  
Henvisning  
over dør



**Skilt B**  
Henvisning  
mod højre



**Skilt C**  
Henvisning  
mod venstre

### Bestilling:

Varenavn: SL-nD8611/EX/2X1W/LED

Varenr.: 190035

Plan på væg / loft

### Tilbehør:

Piktogram A:	nD8611/EX/LED FOLIE A	Varenr.: 030880
Piktogram B:	nD8611/EX/LED FOLIE B	Varenr.: 030881
Piktogram C:	nD8611/EX/LED FOLIE C	Varenr.: 030882

### Dimensioner:

