

SL-EXTRAPLANA FL-200/LED

Datablad

Tilslutning:	230V AC 50Hz
Armatur:	Hvid plast (ABS)
Effektforbrug (under opladning):	3,0W / 8,3VA
Isolationsklasse:	Kl. II
Kapslingsklasse:	IP 42
Nøddrift:	60 min.
Lyskilde:	3x1W Power LED
Batteri:	4,8V 1600mAh Ni-Cd
Omgivelsestemperatur:	-5 til +30 °C
Læseafstand:	24 m



Funktion:

Armaturet er et selvforsynende flugtvejsarmatur. Armaturet er stedsebrændende for indikering af flugtvej. Ved netsvigt lyser armaturet videre i batteridrift i minimum 60 minutter.

Ved tilslutning af forsyning startes opladning af batteri. LED diode indikerer ladning i gang.

Monteringsvejledning:

Armaturets montageplade monteres fast på væg. Forsyningskabel føres ind i montagepladen, og ledere monteres iht tilslutningsdiagram (se side 2). Kabelinstallation til armaturet skal udføres som fast installation, og tilslutningskabel må maksimalt have et ledertværsnit på 1,5mm². Der er ikke mulighed for at sløjfe i armaturet.

Efter montage af montageplade og forsyningskabel klikkes selve armaturet på montagepladen.

OBS - Armaturet egner sig ikke til installationer, hvor forsyningskablet er oplagt som synlig installation.

Armaturet må monteres på brandbart underlag. ⚠

Vedligehold:

Armaturet skal testes iht. gældende lovgivning. Der skal ydes produktet service mindst én gang pr. år, hvor batteriet som minimum skal testes for korrekt kapacitet.

Piktogram:



Skilt A
Henvisning
over dør



Skilt B
Henvisning
mod højre



Skilt C
Henvisning
mod venstre



Skilt F
Henvisning i
to retninger

Bestilling:

Varenavn: SL-EXTRAPLANA FL-200/2/LED Varenr.: 107001 Plan på væg

SL-EXTRAPLANA FL-200/LED


Tilbehør:

Piktogram A, B & C (Foliesæt):	EXTRAPLANA FOLIESÆT	Varenr.: 030860
Piktogram A:	EXTRAPLANA FOLIE A	Varenr.: 030861
Piktogram B:	EXTRAPLANA FOLIE B	Varenr.: 030862
Piktogram C:	EXTRAPLANA FOLIE C	Varenr.: 030863
Piktogram F:	EXTRAPLANA FOLIE F	Varenr.: 030864

Reserve dele:

Batteri:	BAT. PAKKE 4,8V 1,6 AH NICD ES	Varenr.: 360413-ES
----------	--------------------------------	--------------------

Ledningstilslutning



Armatyr på væg

